材质:128g双铜纸过哑胶 双面印 风琴折

havit

Instrucțiuni de utilizare

Căști stereo TW916

Produs și accesorii

Căști* 2

Carcasă de încărcare * 1

Cablu de încărcare * 1

Manualul utilizatorului * 1

Instrucțiuni de utilizare*1

Privire de ansamblu a produsului



1. MFB (buton multifuncțional)
2. Lampă de control
3. Microfon
4. Afișaj power LED
5. Conexiune încărcare

Mod de purtare

Introduceți atent căștile în ureche și setați-le conform dorințelor dumneavoastră

01 Pornire, conexiune Bluetooth
- Vă rugăm să urmați pașii de mai jos (înainte de a porni căștile, asigurați-vă că telefonul dumneavoastră dispune de o funcție Bluetooth integrată)
1. Pornire
Metoda 1: Scoateți căștile din carcasa pentru încărcare.
Metoda 2: În cazul în care căștile sunt oprite în afara carcasei, atingeți și țineți apăsate tastele MFB pe ambele părți timp de 3 secunde, pentru a le porni.
Porniți ambele căști, afișajele acestora vor clipi de două ori în culoarea alb, în cazul în care afișajul căștii drepte clipește alb și afișajul căștii stângi este oprit, produsul este pregătit de utilizare
2. Porniți funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră și selectați „HAVIT TW916“ conform instrucțiunilor dispozitivului dumneavoastră. Dacă afișajul căștii drepte se aprinde în culoarea alb timp de 1 secundă,

conexiunea s-a realizat cu succes.
3. Modul de pairing (de conexiune) poate dura maxim 180 de secunde. În cazul în care depășiți timpul de pairing trebuie să porniți din nou dispozitivul și să parcurgeți pașii descriși mai sus.
*Indicație:
a). HAVIT TW916 reține dispozitivele anterior conectate. La pornire căștile încearcă să refacă conexiunea cu dispozitive anterior conectate.
b). Căștile HAVIT TW916 pierd conexiunea imediat ce distanța față de dispozitivul conectat este prea mare și se reconectează automat, dacă acestea reintră în aria de acoperire în decurs de 3 minute.

02 Oprire
Metoda 1: Puneți căștile în carcasa de încărcare, acestea se vor opri în mod automat.
Metoda 2: Atingeți și țineți apăsat butonul MFB

timp de 5 secunde, ledul portocaliu va clipi de trei ori și căștile se vor opri.

03 Preluarea apelurilor
1. Apăsați scurt pe MFB dreapta sau stânga, pentru a prelua apeluri.
2. Telefonul răspunde la un apel, în timp ce un alt apel este în așteptare:
A. Apăsați scurt pe MFB dreapta/stânga, pentru a ține apelul actual în așteptare și a prelua un alt apel.
B. În cazul unui apel cu trei participanți apăsați pe MFB stânga sau dreapta, pentru a comuta între respectivele apeluri de telefonie mobilă.
C. Apăsați timp de 2 secunde scurt pe MFB dreapta/stânga, încheiați apelul curent și conectați-vă la apelul în așteptare.

04 Terminarea apelurilor
Apăsați MFB stânga sau dreapta timp de 2 secunde, pentru a încheia apelul actual.

05 Respingerea apelurilor
Atingeți și țineți apăsat MFB stânga sau dreapta timp de 2 secunde, pentru a respinge un apel.

06 Mod de selecție redare audio (în cazul apelurilor telefonice)
În cazul apelurilor telefonice apăsați de două ori scurt pe MFB stânga sau dreapta, pentru a comuta între redarea audio a telefonului mobil sau a căștilor.

07 Activarea asistentului vocal
Apăsați de două ori scurt pe MFB stânga sau dreapta pentru a activa asistentul vocal.

08 Redarea muzicii
Apăsați o dată pe MFB stânga sau dreapta.
Redare / pauză: Apăsați o dată pe MFB stânga sau dreapta.
1. Apăsați pe MFB stânga timp de 2 secunde, pentru a sări la titlul anterior

Thanks for choosing havit

2. Apăsați timp de 2 secunde pe MFB dreapta, pentru a trece la titlul următor
* În cazul în care utilizați o singură cască se poate trece doar la titlul următor.

09 Mod mono (utilizați doar o cască drept cască Bluetooth)
(Indicație: În modul mono doar o cască va fi scoasă din carcasa de încărcare. În cazul în care înainte de conectare sunt scoase ambele căști din carcasă, acestea vor funcționa standard în modul cu două canale (mod TWS), iar conexiunea TWS se va realiza automat)
1. Luați o cască din carcasa de încărcare, aceasta va porni automat și va realiza conexiunea la dispozitivele cu care a fost conectată anterior.
2. Comutați în timpul redării muzicii de la o cască la cealaltă, luând cealaltă cască din carcasa de încărcare. Ambele căști vor fi conectate automat. Ambele căști vor reda muzica automat. Puneți casca de care nu mai

aveți nevoie în carcasa de încărcare și procedura de comutare este încheiată.
Comutare automată de la o cască la cealaltă. (Master/Slave Switch) (Indicație: Se poate utiliza modul apelare.)

10 Reveniți la setările din fabrică
În cazul în care căștile nu se pot conecta sau deconecta frecvent, reveniți la setările din fabrică.
Puneți căștile în carcasa de încărcare, lăsați capacul acesteia deschis și atingeți și țineți apăsate butoanele MFB stânga și dreapta timp de 8 secunde. În cazul în care afișajele căștilor se aprind în culoarea portocaliu timp de 1 secundă, resetarea a fost încheiată.

11 Încărcare
- Carcasă de încărcare
Încărcați carcasa cu cablul tip C conectat la un computer sau un încărcător. Afișajul power LED clipește în culoarea alb în timpul încărcării, iar când încărcarea s-a finalizat rămâne aprins constant în culoarea alb.

- Căști
1. În cazul în care bateria este descărcată afișajul căștilor va clipi de două ori în culoarea portocaliu la fiecare 3 minute și se va auzi un semnal acustic.
2. Pentru încărcare puneți căștile din nou în carcasa de încărcare. În timpul încărcării afișajele vor clipi în culoarea alb. Căștile sunt complet încărcate când afișajele sunt oprite.

Avertizări
1. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare.
2. Încărcați căștile cu o performanță de intrare de max. 5V/1A, pentru a proteja bateria.
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
4. Protejați de umiditate. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apă, nu imersați produsul în lichide și nu îl stropiți.
5. Vă rugăm să țineți produsul departe de surse de căldură cum ar fi radiatoarele, regulatoarele de aer cald sau alte instrumente/aparate generatoare de căldură.

6. Nu obstrucționați conexiunile căștilor, cum ar fi de exemplu conexiunea de încărcare, conexiunea LED și microfonul etc.
7. Pentru a vă proteja auzul și pentru a prelungi durata de viață a boxelor nu este recomandat să setați volumul la nivelul maxim pe perioade îndelungate de timp.
8. În caz de erori sau defecte vă rugăm să contactați serviciul clienți

Specificații
Versiune Bluetooth: V5.0
Dimensiuni carcasă încărcare: 56*46*25mm
Dimensiuni căști: 35*18*17 mm
Greutate netă: 3g*2(căști)/25g (carcasă încărcare)
Arie de funcționare wireless: 10 m (fără obstacole)
Boxe: d > 10 mm*2
Sensibilitate boxe: 95 dB ± 3 dB
Frecvență boxe: 20 Hz~20 KHz HF-performanță de ieșire (EIRP):10 dBm
Modulație: GFSK,n/4-DQPSK,8-DPSK
Recepție max. antenă: 0,4 dBi Tip antenă:

Chip antenă sensibilitate boxe: 95±3dB lkHz/lmW
Profiluri: AVCTP/AVRCP/AVDT- P/A2DP/HFP/SPP/SMP/ATT/ GAP/GATT/RFCOM-M/SDP/12CAP
Impedanță: 320 ± 15 % 1 kHz Tensiune intrare/alimentare electrică: max. c.c. 5V/1A
baterie căști: 40 mAh*2 (încărcate la maxim în 1,5 h)
Acumulator carcasă de încărcare: 380 mAh
Timp de redare: 5 h (BT) la volum mediu timp de convorbire 4 h (volum mediu)
Stand by: 120 h
Timp de încărcare: ca. 2 h (carcasă de încărcare)

Eliminare

Simbolul de mai jos înseamnă că acest produs se supune Directivei 2012/19/UE. Această directivă stipulează că produsul la sfârșitul utilizării sale nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere. Acesta trebuie predat la puncte de colectare speciale sau la centre de reciclare. Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile la societatea dumneavoastră de salubrizare sau la comuna dumneavoastră. Eliminarea deșeurilor nu presupune costuri pentru dumneavoastră. Protejați mediul și sănătatea dumneavoastră și eliminați deșeurile în mod corect.

Indicație cu privire la conformitate

Prin prezenta, Havit declară că căștile True wireless stereo TW916 corespund Directivei 2014/53/UE. Textul complet al directivei de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://support.sk-cd.de

Acest produs a fost importat de către:

SK GmbH & Co. KG
Schöntaler Weg 22-28 58809
Neuenrade/Germania
Tel.+49 (0)2392 69070
Mail: info@go2sk.de
www.go2sk.de